

ARA

S E R I E S



LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Line Array cardioide auto amplificado
- Cobertura horizontal de 80°
- Amplificador de 8 canais, Classe D, 6000Wrms
- Dispersão horizontal controlada até 100 Hz.
- Atenuação cardioide de -15dB (63 Hz - 200 Hz)
- Controle e monitoramento via IP através do ALMA™
- Processamento FIR e gerenciamento digital via DASaim™

DESCRIÇÃO

LARA® é um sistema line array simétrico, cardioide e auto amplificado de 4 vias com potência de 6000Wrms. LARA® tem um rendimento linear em dB de 146 dB SPL MAX e uma ampla faixa dinâmica tornando-o um sistema ideal para grandes eventos. Graças ao design cardioide, conseguimos uma atenuação traseira de -15 dB na faixa de 63 Hz - 200 Hz. O LARA® incorpora 2 falantes de 12" com bobina de 4" mais 2 x 8" em configuração cardioide; para os médios, utiliza 2 x 8" com bobina de 2,5". A seção de alta frequência é composta de dois drivers de compressão DAS M-78N, com bobinas de 3" e um guia de onda de dispersão horizontal de 80°. Todos os elementos foram projetados e construídos especificamente para maximizar a eficiência do sistema. O amplificador LARA® classe D possui uma fonte de alimentação chaveada com correção do fator de potência (PFC), garantindo o máximo desempenho e eficiência independente da tensão da rede. Cada amplificador fornece 6000Wrms divididos em oito canais, 3 deles em modo bridge para alimentar os 2 x 12" e os dois drivers de compressão. Os dois canais restantes alimentam os transdutores frontais 2 x 8" e traseiros 2 x 8". O sistema de suspensão de 3 pontos é compatível com LARA® e LARA® SUB, permitindo-nos pendurar arrays de até 24 unidades LARA e 16 unidades LARA® SUB. O sistema de angulação FSS TM (Fast Set Splay) permite que os ângulos sejam ajustados em passos de 1°, de 0° a 7° da posição em stacking, reduzindo significativamente o tempo de montagem.

LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	63 Hz - 17 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	Splay Dependent
Maximum Linear SPL ¹	146 dB
Maximum SPL ²	150 dB

1. Measured Maximum Linear SPL at 1m according to AES75 standard using 18dB crest factor M-Noise.

2. Measured Maximum SPL at 1m using burst noise.

ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador (contínuo)	6000 W
Tipo de Entrada	Balanced Analog
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Sinal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Conector de Entrada Áudio/Dados	etherCON
Control	ALMA
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Conector de Saída AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	7.5 A/15 A
Sampling Rate	96kHz

LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL


Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal 7°
Rigging	Captive Rigging System
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Classificação IP	IP43
Dimensões (A x L x P)	355 x 1.170 x 645 mm 14,0 x 46,0 x 25,4 in
Peso Neto	86,0 kg (189,6 lb)

Componentes

Transdutor LF	12GXNC
Driver MF	8MXN
LF Cardioid Driver	8GXN
Transdutor HF	M-78N

DIMENSÕES



INFORMAÇÕES

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL

SOBRE PEDIDOS

Sistema

LARA-80	10420501
---------	----------

Peças de Reposição

12GXNC	Cone do Transdutor	20208987
8GXN	Cone do Transdutor	20208988
8MXN	Cone do Transdutor	20208989
GM-12GX	Kit de Reparo	20208065
GM-8GX	Kit de Reparo	20208538
GM-8MX	Kit de Reparo	20208539
GM-M75N	Diafragma	20205080
LITEMOD4HC	Amplifier	30007464
M-78N	Motor de Compressão	20208860

Acessórios

AX-LARA	Acessórios de Suspensão	10106001
AX-PULL-LARA	Acessórios de Suspensão	10106002
EC-09	Acessórios de Eletrônica	20502110
EC-20	Acessórios de Eletrônica	20502130
EC-30	Acessórios de Eletrônica	20502140
ECPK-20	Acessórios de Eletrônica	20502180
FRAME-AX-LARA	Acessórios de Suspensão	10106004
FUN-4-LARA	Acessórios de Transporte	10103787

LARA 80


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL

JP-LARA	Acessórios de Suspensão	10102959
PICK-UP-AX-LARA	Acessórios de Suspensão	10106005
PL-LARA	Acessórios de Transporte	10113300
PLINK1-09	Acessórios de Eletrônica	20502150
RACK-ARA-208	Ara Series	20503162
RACK-ARA-230	Ara Series	20503160
SPK18-20	Acessórios de Eletrônica	30007510
SPK18-6TRUE1	Acessórios de Eletrônica	30007511
TOP-PL-LARA	Acessórios de Transporte	10113301
V-AX-LARA	Acessórios de Suspensão	10106003

DADOS DE DESEMPENHO



Resposta em Frequência


LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL

120Hz
160Hz
200Hz
250Hz
300Hz
350Hz
400Hz



Polares Horizontais

LARA 80

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 10/07/2024



SOUND WITH SOUL